

# INSTRUCTION


Rounded Midi  
672703.002.89



≈ 220 - 240 V   0 Hz, 50 Hz   IP 66   IK07



|                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  5 x 1,5 mm <sup>2</sup> |  |  Dauerschaltung / maintained<br>=> -10 °C ... + 45 °C |  |
|  2,50 mm <sup>2</sup>    |                                                                                   |                                                                                                                                        |  |



|                                                                                        |                                                                                   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  [mm] |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|

D 300, H 77

2,18 kg

|                                                                                  |             |         |             |         |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|-----|
|  | $\Phi$ [lm] | $P$ [W] | $\Phi$ [lm] | $P$ [W] | $P$ |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|-----|

LED

1050

10

1050

10

1 x 4 W


|         |     |    |     |  |  |
|---------|-----|----|-----|--|--|
| CCT [K] | CRI | RG | EEK |  |  |
|---------|-----|----|-----|--|--|

3000

80

RG 1

D

|                                                                                   |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |  B10 [St.] |  B16 [St.] |  C10 [St.] |  C16 [St.] | cos $\varphi$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

27 A / 250  $\mu$ s

17

27

28

45

0,83





### Allgemeine Sicherheitshinweise

- Der elektrische Anschluss muss ordnungsgemäß nach geltenden Normen und den nationalen sowie internationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften erfolgen.
- Beschädigte Leuchten dürfen nicht betrieben werden.
- Keine Haftung für Schäden durch unsachgemäßen Einsatz.
- Bei Instandsetzung nur Originalteile verwenden.
- Tragfähigkeit der Decke und Befestigungselemente sicherstellen.

### Betrieb der Leuchte

- Die unzulässigen Umgebungstemperaturen reduzieren die Lebensdauer der Leuchte, im Extremfall droht der Frühausfall.
- Zur Vermeidung von EMV-Problemen die Durchgangsverdrahtung nicht entlang der Leuchtenverdrahtung führen.
- Steuereingänge von dimmbaren Leuchten mit handelsüblichen für Netzspannung geeigneten Leitungen anschließen.

### Manipulationen unserer Produkte sind unzulässig

Veränderung, Umarbeitung, Umkennzeichnung von Produkten sowie deren Verpackung sind unzulässig und verletzen u.a. unsere eingetragenen Warenzeichenrechte. Solche Modifikationen können technische Eigenschaften unserer Produkte negativ beeinflussen, diese zerstören und möglicherweise Folgeschäden an anderen Objekten verursachen. Für durch derartige Modifikationen verursachte Schäden kann der Hersteller in keinem Fall verantwortlich gemacht werden.



### General Safety Information

- Electric connection must be appropriate according to all applicable standards and other national and international safety and accident prevention regulations.
- Damaged luminaires must not be operated.
- No liability is accepted for damages resulting from improper use.
- Use genuine parts only for repair.
- Ensure stability of the ceiling and fastening elements.

### Operation of the luminaire

- Exceeding the permissible ambient temperature will reduce the luminaire's lifecycle, resulting in premature failure in extreme cases.
- Avoid ESD problems by not routing feed-through wiring directly along the wiring of the luminaire.
- Connect control inputs of dimmable luminaires with standard cables suitable for power supply voltage.

### Manipulation of our products is not permitted

Modifications, reworking, re-labelling of products as well as their package is not permitted and infringes, amongst others, our registered trademark rights. Such modifications may affect technical properties of our products, damage them and possibly cause consequential damage to other objects. The manufacturer shall not be responsible under any circumstances for damage caused by such modifications.





Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen Sie folgende Webseite:

If you have any questions about our signs, visit the following website:




[https://www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB\\_Symbolklaerung.pdf](https://www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf)



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D entsprechend Verordnung (EU) 2019/2015

---

This product contains a light source of energy efficiency class D according to regulation (EU) No 2019/2015



Jede zersprungene Schutzabdeckung ist zu ersetzen. DIN EN 60598

---

Replace any cracked protective shield. IEC DIN EN 60598

Hinweis zum Einsatz von Leuchten mit D - Kennzeichnung nach EN 60598-2-24  
 Reference for application of lumiaires with D - marking according to EN 60598-2-24

|                                                                                                     |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>IP 4x</b> | <u>Umgebung ohne Staubablagerung</u><br><u>Environment without dust deposit</u>                                                    |
| <br><b>IP 5x</b> | <u>Umgebung mit nicht elektrisch leitender Staubablagerung</u><br><u>Environment with non-electrically conductive dust deposit</u> |
| <br><b>IP 6x</b> | <u>Umgebung mit elektrisch leitender Staubablagerung</u><br><u>Environment with electrically conductive dust deposit</u>           |



Zur Verwendung in Anlagen nach EN 50172 / DIN VDE 0108-100

---

For installation according to EN-50172 / DIN VDE 0108-100



### Einteilung Notleuchten

|   |    |     |      |
|---|----|-----|------|
| * | ** | *** | **** |
|---|----|-----|------|

Veränderungen am Auslieferungszustand der Leuchte sind gemäß DIN EN 60598-2-22 auf dem Typenschild zu kennzeichnen.

### Classification Emergency Lighting

|   |    |     |      |
|---|----|-----|------|
| * | ** | *** | **** |
|---|----|-----|------|

Modifications to the delivery condition of the luminaire must be documented on the product label accordingly to IEC 60598-2-22.

| * | Typ (1-stellig) | Type (1-digit) |
|---|-----------------|----------------|
| X | Einzelbatterie  | Self-Contained |
| Z | Zentralbatterie | Central Supply |


| ** | Betriebsart (1-stellig)                  | Operating Mode (1-digit)                 |
|----|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 0  | Notleuchte Bereitschaftsschaltung        | Emergency Lighting non-maintained        |
| 1  | Notleuchte Dauerschaltung                | Emergency Lighting maintained            |
| 2  | Kombinierte Notleuchte Bereitschaftssch. | Combi. Emergency Lighting non-maintained |
| 3  | Kombinierte Notleuchte Dauerschaltung    | Combined Emergency Lighting maintained   |

| *** | Einrichtungen (max. 7-stellig)           | Installation (max. 7-digit)           |
|-----|------------------------------------------|---------------------------------------|
| A   | manuelle Prüfeinrichtung                 | Manual Test Device                    |
| B   | Fernschalter für Ruhe-Zustand            | Including Remote Rest Mode            |
| C   | Fernausschaltemöglichkeit                | Including Inhibiting Mode             |
| D   | Arbeitsstätten m. besonderer Gefährdung  | High-Risk Task-Area Luminaire         |
| E   | Lampe oder Batterie nicht austauschbar   | With non-replaceable Lamps or Battery |
| F   | automatische Prüfeinrichtung             | Automatic Test Device                 |
| G   | von innen beleuchtetes Sicherheitszeich. | Inside illuminated safety sign        |

| **** | Betriebsdauer (2/3-stellig)<br>(nur bei Einzelbatterie) | Duration Time (2/3-digit)<br>(only for self-contained) |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 60   | Betriebsdauer 60 Minuten                                | Duration Time 60 Minutes                               |
| 180  | Betriebsdauer 180 Minuten                               | Duration Time 180 Minutes                              |
| 480  | Betriebsdauer 480 Minuten                               | Duration Time 480 Minutes                              |



**Anschlussplan / Wiring diagramm**




|            |                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
|            | <u>Schutzleiter (SK I)</u><br><u>Ground Wire (PC I)</u>                   |
| <b>N/-</b> | <u>Nullleiter / negativer Pol</u><br><u>Neutral Wire / negative pole</u>  |
| <b>L/+</b> | <u>Dauerphase / positiver Pol</u><br><u>Duration Wire / positive pole</u> |
| <b>N</b>   | <u>Schalteingang</u><br><u>switch input</u>                               |
| <b>L</b>   |                                                                           |

## Anschlussplan / Wiring diagram

### AC-Control 985487

Überwachungsbaustein / Monitoring module



### Technische Daten / Technical Data:

Gehäuse / Housing:

Eingangsspannung / Voltage:

Umgebungstemperatur / Ambient temperature:

Einschaltstrom / Inrush current:

Kunststoff, weiß / Plastic, white


230V AC ( $\pm 10\%$ )

220V DC ( $\pm 20\%$ )

-10 ... 55 °C

40 A / 200 ms

### Zentralbatteriebeleuchte Central Battery Luminaire



### Betriebsart Operation Mode

DS ☐ BS

Dauerschaltung

Maintained

Bereitschafts-

schtaltung

Non-Maintained


### Adressvergabe Addressing

+10 ☐ 0

1 = 0 + 1

10 = 10 + 0

20 = 0 + 0




### Zentralbatterieanlage Central Battery System

### Schalteingang SE



Schalteingang SE zum Schalten der Leuchte mit der Allgemeinbeleuchtung. Wenn 230V AC anliegen schaltet der Schalteingang SE die Leuchte ein.

### Switch Input SE


Switch Input SE for switching the luminaire with general lighting. When 230V AC is applied the Switch the lamp on.




1




2




3




4




5




6





7







8




9






10


Lichtfarbe einstellen  
Set light color  
3000K 4000K



11




12



Logo drehen, bis waagrecht!  
Rotate logo until horizontal!




13







1




2



3




4




5




6













7



8







11






12



13













RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

 Rheinstraße 16, 96052 Bamberg

 0951/7909-0

 0951/7909-198

 [info@rzb-leuchten.de](mailto:info@rzb-leuchten.de)