

Produktdetails

6129/01-885-500

Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle Multifunktion/Farbkonzept



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|---|
| Typ | 6129/01-885-500 |
| Bestellnummer | 2CKA006135A0166 |
| EAN | 4011395141045 |
| Beschreibung | Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle Multifunktion/Farbkonzept |
| Langbeschreibung | Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u. a. Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021.... Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). |

Installation / Montage

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | 2CKA000173B7551 |
|--------------------------------|-----------------|

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|--|
| Datenblatt, technische Information | DEBJE-th_KNX_Bedienelemente_ABB_NL_V1-Spec |
| Anzahl Taster | 3 |
| Anzahl Betätigungspunkte | 6 |

| | |
|---------------------------|--|
| Unterstützte Bussysteme | KNX (TP) |
| Produktreihe | KNX |
| Schalterdesign | 63x63 future® linear Busch-axcent® Busch-axcent pur carat® |
| Montageart | Unterputzmontage |
| Ausführung der Oberfläche | lackiert matt |
| Werkstoff | Thermoplastischer Kunststoff |
| RAL Nummer | RAL 9005 - tiefschwarz |
| Farbe | schwarz matt |
| Anzahl Batterien | 0 |
| Anwendungsbereich | Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung Elektrische Last- und Lichtsteuerung Raumklimatisierung |

Umwelt

| | |
|---------------------|--|
| Umgebungstemperatur | (Betrieb) -5 ... +45 °C |
| Schutzart | IP20 |
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Information | 2CKA200000E4643 |
| REACH Erklärung | 2CKA309999E9999 |

Abmessungen

| | |
|-------------------------------|--------|
| Breite des Produkts | 63 mm |
| Höhe des Produkts | 63 mm |
| Tiefe des Produkts | 23 mm |
| Nettogewicht | 36.5 g |
| Einbautiefe (t ₂) | 33 mm |

Bestelldaten

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 1 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.07 kg |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| E-Nummer (Schweden) | 1750399 |
| Herkunftsland | Deutschland (DE) |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 2CKA100000E1179 |
|-------------------------------|-----------------|

Klassifizierungen

| | |
|--------|---------------------------------|
| ETIM 8 | EC000672 - Bussystem-Tastsensor |
|--------|---------------------------------|

| | |
|----------------|---|
| ETIM 9 | EC000672 - Bussystem-Tastsensor |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C |
| CN8 | 8538 90 99 |
| eClass | V11.0 : 27143138 |

Accessories

| Identifizier | Description | Type | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|--|-------------|----------|-----------------|
| 2CKA006120A0072 | BA/U1.24.1 Busankoppler, 24V Unterputz | 6120/13-500 | 1 | Stück |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Bedienen → Solo → 3/6-fach

