

MEGA TUBE

672505.004.89 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting



Lichtpaaltjes
4051859684732
D 115, H 1000

vrijstaand
zilver, mat (ca. RAL 9006)



Decoratief cilindrisch lichtpaaltje met innovatief behuizingsconcept en hoogwaardige LED-optiek. Voor vluchtrouteverlichting. Paal Ø 115 mm van corrosiebestendig, gepoedercoat aluminium met volledig omsloten bevestigingssokkel van roestvrij staal. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Corrosiebestendig binnenwerk voor armatuur, spuitgietwerk van dual compound met geïntegreerd afdichtend elastomeer. Mondgeblazen opaalglas zijdemat. Aansluitdoos aan sokkel max. 2 x 3 x 2,5 mm² als doorvoerbedrading. Converter ingebouwd. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen. Met bewakingsmodule AC-Control voor centrale noodvoedingssystemen van het type LUXIFAIR.

Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssystem
Bewaking	Luxifair AC-Control
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Diameter D	115 mm
Hoogte H	1000 mm
Gewicht	5.15 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	860 lm
Systeemvermogen, netvoeding	11 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	860 lm
Systeemvermogen, noodvoeding	11 W
Armatuur efficiëntie	78 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	19,5
Uitstralingshoek	down 180° up 180°
Levensduur	60000 h
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	39
Armaturen aan zekering B16A	63
Armaturen aan zekering C10A	63
Armaturen aan zekering C16A	100
Inschakelstroom / Inschakeltijd	8 A / 5 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	13 38 68 43 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-10 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkten	CE

MEGA TUBE

672505.004.89 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting



Toebehoren



982103.000

Toebehoren voor grondmontage