

Produktdetails

SA-M-8.8.1

SA-M-8.8.1 Schaltaktor E/A, 8fach, 6 A, REG



Allgemeine Informationen

Typ	SA-M-8.8.1
Bestellnummer	2CDG510007R0011
EAN	4016779945561
Beschreibung	SA-M-8.8.1 Schaltaktor E/A, 8fach, 6 A, REG
Langbeschreibung	SA-M-8.8.1 Schaltaktor 8-f, 6A, I/O, REG

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CDC5501D0201
--------------------------------	---------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CDC5501D0201
Spannungsbereich	230 V
Bemessungsstrom (I_n)	6 A
Maximaler Schaltstrom	6 A
Maximale Schaltleistung	1200 W
Verlustleistung	2 W
Schaltstellungsanzeige	EIN / AUS

Anzahl Ausgänge	8
Anzahl LEDs	0
Maximale Anzahl Schaltausgänge	8
Anzahl digitaler Eingänge	8
Unterstützte Bussysteme	free@home
Produktreihe	Busch-free@home®
Montageart	DIN-Rail
Handbedienung	Nein
Geeignet für C-Last	Nein
Farbe	Grau
Anzahl Batterien	0
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung

Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Information	2CDK505161D2701
REACH Erklärung	9AKK107492A1906

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	8
Breite des Produkts	144 mm
Höhe des Produkts	90 mm
Tiefe des Produkts	64.5 mm
Nettogewicht	0.3 kg
Einbautiefe (t ₂)	64.5 mm
Maßzeichnung	2CDC072027F0017

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.35 kg
Zolltarifnummer	85371091
E-Nummer (Finnland)	2815554
E-Nummer (Schweden)	1701127
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CDK505161D2701
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001097 - Bussystem-Schaltaktor
--------	----------------------------------

ETIM 9	EC001097 - Bussystem-Schaltaktor
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8537 10 91
UNSPSC	31251516
eClass	V11.0 : 27143125
IDEA Granular Category Code (IGCC)	3268 >> Switch actuator
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	A

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → free@home → Ausgänge → Schaltaktoren 6 A

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → free@home → Beleuchtungssteuerung → Schaltaktoren 6 A

