

Produktdetails

8222 EB Deckeneinbaulautsprecher 13 cm (5") 13 cm



Тур	8222 EB		
Bestellnummer	2CKA008200A0013		
EAN	401139505414		
Beschreibung	8222 EB Deckeneinbaulautsprecher 13 cm (5") 13 cm		
Langbeschreibung	Mit Breitband-Charakteristik. Für Busch-Radio DAB+ 8215 U-101. Für Busch-Radio iN 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect DAB+ 8217 U-101. Mit Schraubklemme Nennleistung: 6 W (RMS) Frequenzgang: 72 - 12.000 Hz Impedanz: 16 O		
Installation / Montage			
Installation / Montage Betriebs- und Montageanleitung	2CKA000073B7146		
Betriebs- und	2CKA000073B7146		
Betriebs- und Montageanleitung			
Betriebs- und Montageanleitung Technische Daten Datenblatt, technische	No document needed		
Betriebs- und Montageanleitung Technische Daten Datenblatt, technische Information	2CKA000073B7146 No document needed Einbau Klemme		

Oberfläche	unbehandelt			
Werkstoff	Kunststoff			
Ausführung	13 cm			
Anwendungsbereich	Datenkommunikation / Multimedia			
Umwelt				
Umgebungstemperatur	(Betrieb) 5 +40 °C			
Schutzart	IP20			
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)			
RoHS Information	2CKA200000E6650			
REACH Erklärung	2CKA309999E9999			
Abmessungen				
Breite des Produkts	148 mm			
Höhe des Produkts	148 mm			
Tiefe des Produkts	69 mm			
Nettogewicht	0.568 kg			
Bestelldaten				
Mindestbestellmenge	1 Stück			
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück			
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.572 kg			
Zolltarifnummer	85182100			
Herkunftsland	Spain (ES)			
Zertifikate und Deklarationen				
Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E6650			
Klassifizierungen				
ETIM 8	EC000636 - Elektronik-Gerät für Installationsschalterprogramme			
ETIM 9	EC000636 - Elektronik-Gerät für Installationsschalterprogramme			
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)			
WEEE B2C / B2B	B2C			
CN8	8518 21 00			
eClass	V11.0 : 27144018			

Accessories

Identifier	Description	Туре	Quantity	Unit Of Measure
2CKA008200A0278	8217 U-101 Einsatz Busch-Radio DAB+ / RDS Bluetooth schwarz	8217 U-101	1	Stück
2CKA008200A0152	8216 U Einsatz Busch-Radio iNet Radiowecker WLAN	8216 U	1	Stück
2CKA008200A0107	8208 REG-Verstärker schwarz	8208	1	Stück
2CKA008200A0120	8205 Mikrofonkonsole	8205	1	Stück

Kategorien

 ${\sf Niederspannungsprodukte\ und\ Systeme} \to {\sf Schalterprogramme} \to {\sf Unterputz\text{-}Eins\"{a}tze} \to {\sf Multimedia}$

