

Produktdetails

2112 U-101

2112 U-101 Dimmer-Einsatz Drehknopf



Allgemeine Informationen

Typ	2112 U-101
Bestellnummer	2CKA006599A2035
EAN	4011395463802
Beschreibung	2112 U-101 Dimmer-Einsatz Drehknopf
Langbeschreibung	Mit Drehbetätigung und Drehausschalter. Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC. Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte. Ohne Zentralscheibe. Nicht beleuchtbar. Zentralscheibe 2115 J-.../2115-.../6540-... verwenden. Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CKA000373B5803
--------------------------------	-----------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Bemessungsspannung (U_r)	230 V

)	
Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC
Bemessungsstrom (I_n)	3 A
Frequenz (f)	50...60 Hz
Bemessungsfrequenz (f)	50 ... 60 Hz
Bedienteilausführung	Drehknopf
Montageart	Unterputzmontage
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung

Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E5993
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
SCIP	938f457c-142b-4303-b44a-0f0111d5af2d Deutschland (DE)

Abmessungen

Breite des Produkts	85 mm
Höhe des Produkts	74 mm
Tiefe des Produkts	53 mm
Nettogewicht	54 g

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.08 kg
Verpackungseinheit 1	
Zolltarifnummer	85334090
E-Nummer (Finnland)	3512712
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1709
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000534 - Steuergerät für Lichtregelsystem
ETIM 9	EC000534 - Steuergerät für Lichtregelsystem
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8533 40 90

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006599A0229	2115 J-214 Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf alpinweiß - Reflex SI	2115 J-214	1	Stück
2CKA006599A0237	2115-214 Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf alpinweiß - Reflex SI	2115-214	1	Stück
2CKA006599A1540	6540-24 Zentralscheibe mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glühlampe für Dimmer Drehknopf studioweiß matt	6540-24	1	Stück
2CKA006599A1458	6540-20 Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf platin - alpha	6540-20	1	Stück
2CKA006599A2324	6540-24G Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf studioweiß - alpha	6540-24G	1	Stück
2CKA006599A1490	6540-21 Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf bronze - alpha	6540-21	1	Stück
2CKA006599A2803	6540-22G Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf elfenbeinweiß - alpha	6540-22G	1	Stück
2CKA006599A2855	6540-266 Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf titan - alpha	6540-266	1	Stück
2CKA006599A2852	6540-260 Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf palladium - alpha	6540-260	1	Stück
2CKA006599A2159	6540-79 Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf champagner metallic - impuls	6540-79	1	Stück
2CKA006599A2084	6540-74 Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf alpinweiß - impuls	6540-74	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Elektronische Einsätze

