

INSTRUCTION

LINEDO  
952360.840.476.703




≈ 220 - 240 V    0/50/60 Hz    IP 54    IK03







5 x 2,5 mm<sup>2</sup>

14





Umgebungstemperatur /  
temperature ambiante  
=> -25 °C ... + 45 °C





[mm]



L 2291, B 58, H 76                      4,54 kg



LED



Φ [lm]



P [W]



P

4050                      29                      1 x 19,7 W



CCT [K]



CRI




RG



EEK

4000                      80                      RG 1                      C



$I_{max}$   $I_{max}/2$   
T50



B<sub>10</sub>  
[St.]



B<sub>16</sub>  
[St.]



C<sub>10</sub>  
[St.]



C<sub>16</sub>  
[St.]




cos φ

21 A / 230 μs                      12                      20                      21                      34                      0,99



$f_{min} - f_{max}$   
[MHz]



p<sub>EIRP</sub> [mW]

13,553 – 13,567                      0





### Allgemeine Sicherheitshinweise

- Der elektrische Anschluss muss ordnungsgemäß nach geltenden Normen und den nationalen sowie internationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften erfolgen.
- Beschädigte Leuchten dürfen nicht betrieben werden.
- Keine Haftung für Schäden durch unsachgemäßen Einsatz.
- Bei Instandsetzung nur Originalteile verwenden.
- Tragfähigkeit der Decke und Befestigungselemente sicherstellen.

### Betrieb der Leuchte

- Die unzulässigen Umgebungstemperaturen reduzieren die Lebensdauer der Leuchte, im Extremfall droht der Frühausfall.
- Zur Vermeidung von EMV-Problemen die Durchgangsverdrahtung nicht entlang der Leuchtenverdrahtung führen.
- Steuereingänge von dimmbaren Leuchten mit handelsüblichen für Netzspannung geeigneten Leitungen anschließen.

### Manipulationen unserer Produkte sind unzulässig

Veränderung, Umarbeitung, Umkennzeichnung von Produkten sowie deren Verpackung sind unzulässig und verletzen u.a. unsere eingetragenen Warenzeichenrechte. Solche Modifikationen können technische Eigenschaften unserer Produkte negativ beeinflussen, diese zerstören und möglicherweise Folgeschäden an anderen Objekten verursachen. Für durch derartige Modifikationen verursachte Schäden kann der Hersteller in keinem Fall verantwortlich gemacht werden.



### General Safety Information




- Electric connection must be appropriate according to all applicable standards and other national and international safety and accident prevention regulations.
- Damaged luminaires must not be operated.
- No liability is accepted for damages resulting from improper use.
- Use genuine parts only for repair.
- Ensure stability of the ceiling and fastening elements.

### Operation of the luminaire

- Exceeding the permissible ambient temperature will reduce the luminaire's lifecycle, resulting in premature failure in extreme cases.
- Avoid ESD problems by not routing feed-through wiring directly along the wiring of the luminaire.
- Connect control inputs of dimmable luminaires with standard cables suitable for power supply voltage.

### Manipulation of our products is not permitted

Modifications, reworking, re-labelling of products as well as their package is not permitted and infringes, amongst others, our registered trademark rights. Such modifications may affect technical properties of our products, damage them and possibly cause consequential damage to other objects. The manufacturer shall not be responsible under any circumstances for damage caused by such modifications.





Hinweis zum Einsatz von Leuchten mit D - Kennzeichnung nach EN 60598-2-24  
Reference for application of lumiaires with D - marking according to EN 60598-2-24



IP 4x

Umgebung ohne Staubablagerung


Environment without dust deposit



IP 5x

Umgebung mit nicht elektrisch leitender Staubablagerung

Environment with non-electrically conductive dust deposit





IP 6x






Umgebung mit elektrisch leitender Staubablagerung



Environment with electrically conductive dust deposit

|  |                                         |
|--|-----------------------------------------|
|  | Stecker / Plug                          |
|  | Buchse / Socket                         |
|  | Pendelmontage /<br>Pendant mounting     |
|  | Deckenmontage /<br>Ceiling mounting     |
|  | Verdrahtung anpassen /<br>Adapt wiring  |
|  | Werkseinstellungen /<br>Factory setting |

|  |                                                            |
|--|------------------------------------------------------------|
|  | Pendelmontage / Pendant mounting                           |
|  | Einspeisung Mitte / Feed in the middle                     |
|  | Deckenmontage / Ceiling mounting                           |
|  | Einspeisung Mitte / Feed in the middle                     |
|  | Pendelmontage / Pendant mounting                           |
|  | Einspeisung Anfang von oben / Feed beginning from above    |
|  | Deckenmontage / Ceiling mounting                           |
|  | Einspeisung Anfang von oben / Feed beginning from above    |
|  | Pendelmontage / Pendant mounting                           |
|  | Einspeisung Anfang seitlich / Feed beginning from the side |
|  | Deckenmontage / Ceiling mounting                           |
|  | Einspeisung Anfang seitlich / Feed beginning from the side |
|  | Pendelmontage / Pendant mounting                           |
|  | L-Verbinder / L-Connector                                  |
|  | Deckenmontage / Ceiling mounting                           |
|  | L-Verbinder / L-Connector                                  |
|  | Deckenmontage / Ceiling mounting                           |
|  | X,T-Verbinder / X,T-Connector                              |
|  | Pendelmontage / Pendant mounting                           |
|  | X,T-Verbinder / X,T-Connector                              |









**EG-Konformitätserklärung**  
**EC-Declaration of Conformity**  
**Déclaration UE de conformité**  
**Declaración de conformidad CE**  
**Deklaracja zgodności UE**



**Hersteller, Anschrift:**  
**Manufacturer, address:**  
**Fabricant, adresse:**  
**Fabricante, dirección:**  
**Producent, adres:**

**RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH**  
**Rheinstrasse 16**  
**96052 Bamberg**  
**Deutschland / Germany / Allemagne / Alemania / Niemcy**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt  
We declare under sole responsibility that the product  
Nous déclarons, sous notre propre responsabilité, que le produit  
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que el producto  
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkt

**Produktbezeichnung:**  
**Product designation:**  
**Description des produits:**  
**Designación de producto:**  
**Oznaczenie produktu:**

**LINEDO**  
**952360.840.476.703**

mit den folgenden EG-Richtlinien und Normen übereinstimmt:  
complies with the following EC Directives and standards:  
est conforme aux normes et directives de l'UE suivantes:  
cumple con las siguientes directivas y normas CE:  
jest zgodny z następującymi dyrektywami UE i normami:

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RED Directive</b><br>2014/53/EU  | <b>(3.1a)</b><br>EN 60598-1:2021/A11:2022<br>EN 60598-2-1:1989<br>EN 62471:2008<br>EN 62493:2010<br><b>(3.1b)</b><br>EN 55015:2019/A11:2020<br>EN 61000-3-2:2019/A1:2021<br>EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+A2:2021/AC:2022<br>EN 61547:2023<br><b>(3.2)</b><br>EN 300 330:V2.1.1 |
| <b>RoHS Directive</b><br>2011/65/EU | EN 63000:2018                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ErP Directive</b><br>2009/125/EC | (EU) 2019/2020                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Dokument-Nr. / Document No. / Document No.  
Document No. / Nr dokumentu

**24010959**

Aussteller / Issuer / Délivré par:  
Otorgante / Wystawca:

**RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH**

Ort, Datum / Place, Date / Lieu, date:  
Lugar, Fecha / Miejsce, data:

**Bamberg, 02.02.2024**

Rechtsverbindliche Unterschrift:  
Legally binding signature:  
Signature juridiquement obligatoire:  
Firma legalmente vinculante:  
Prawnie wiążący podpis:

  
Reiner Jürgens  
CEO/Direktor / Zarządzający/Geschäftsführer



1/1





1







2






3







4




5a











8c




8d




9



Werkseinstellung L1 /  
Factory setting L1




10a







10b





10c





11



12a











12b





13









RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

 Rheinstraße 16, 96052 Bamberg

 0951/7909-0

 0951/7909-198

 [info@rzb-leuchten.de](mailto:info@rzb-leuchten.de)