



Präzisions-Abisolierer PWS-Plus 001

zum Entmanteln aller PVC-isolierten Litzen und Leiter im Elektronik - und Telekommunikationsbereich etc.
von 0,12 - 0,40 mm Ø, 36 - 26 AWG

- A Verriegelungsschieber des Hebels lösen!
 - B Abisolier- und Schneidebetätigung
 - C Abisolieröffnung
 - D Längenanschlag regulierbar bis 15 mm
 - E Schieber für die Einstellung des Durchmessers
6 verschiedene Drahtdurchmesser einstellbar
0,12 – 0,16 – 0,20 – 0,25 – 0,30 – 0,40 mm Ø
36 – 34 – 32 – 30 – 28 - 26 AWG
 - F Schneidvorrichtung für CU-Drähte bis max. 0,8 mm Ø
 - G Stellschraube zur Nachjustierung der Schneidvorrichtung
1. Zum Abisolieren Verriegelung A lösen und Kabel einlegen C
Betätigungshebel B drücken und Kabel abziehen. Fertig.
 2. Zum Schneiden Kabel in F einlegen und Betätigungshebel B drücken. Fertig.

Precision Wire Stripper PWS-Plus 001

For stripping of all PVC-insulated solid and stranded wires in applications of electronic, telecommunication etc.
working range 0.12 - 0.40 mm Ø, 36 - 26 AWG

- A Undo the catch of stripping and cutting device!
 - B Stripping and cutting device
 - C Stripping function
 - D Stripping length up to 15 mm
 - E Adjusting device for diameter suitable for 6 different sizes
0.12 – 0.16 – 0.20 – 0.25 – 0.30 – 0.40 mm Ø
36 – 34 – 32 – 30 – 28 - 26 AWG
 - F Cutting device for wires up to max. 0.80 mm Ø
 - G Srew to readjust the blades
1. To strip wire, open A and insert the wire into C and press to close stripping and cutting device B and pull off sheathing. Finished!
 2. To cut wire, insert the wire into F and press to close stripping and cutting device B. Finished!