

Produktdetails

6841-101-500

6841-101-500 IR-Handsender



Allgemeine Informationen

Typ	6841-101-500
Bestellnummer	2CKA006800A2585
EAN	4011395151242
Beschreibung	6841-101-500 IR-Handsender
Langbeschreibung	Für Busch-Wächter® 110 MasterLINE. Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE. Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE select. Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium. Für Busch-Wächter® 280 MasterLINE. Die folgenden Funktionen sind schaltbar: Licht für 4 Std. einschalten, aktivieren/deaktivieren. Licht für 4 Stunden ausschalten, aktivieren/deaktivieren. Anwesenheitssimulation aktivieren/deaktivieren. Aktuellen Helligkeitswert als Grenzwert setzen/Rücksetzen auf Geräteeinstellung. Mit kodiertem Übertragungssignal. Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2025. Batterie Lebensdauer: typ. 2 Jahre.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	DEBJE-0073-1-8078
--------------------------------	-------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
------------------------------------	--------------------

Bemessungsspannung (U_r)	3 V
Hilfsspannung AC/DC	3 V AC/DC
Zubehörtyp	Manueller Sender für Bewegungssensor
Montageart	Handheld housing
Chemische Batteriezusammensetzung	Lithium, nicht aufladbar
Größenbezeichnung	CR2025
Batterieart	Knopfzelle
Batteriegewicht	2.5 g
Anzahl Batterien	1
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) 0 ... +45 °C
Schutzart	IP40
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E6429
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Abmessungen

Breite des Produkts	39.7 mm
Höhe des Produkts	85.9 mm
Tiefe des Produkts	6.8 mm
Nettogewicht	17.5 g

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.044 kg
Zolltarifnummer	85437090
E-Nummer (Finnland)	3515055
E-Nummer (Schweden)	1300092
Herkunftsland	China (CN)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E2045
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001580 - Zubehör/Ersatzteile für Bewegungsmelder
ETIM 9	EC001580 - Zubehör/Ersatzteile für Bewegungsmelder
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8543 70 90
eClass	V11.0 : 27144092

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Hauselektronik → Bewegungsmelder Außen → Zubehör

