

Produktdetails

# 6129/01-84-500

## SBI/U3.1.1, Solo, Bedienteil mit IR, 3f Weiß



### Allgemeine Informationen

Typ	6129/01-84-500
Bestellnummer	2CKA006135A0146
EAN	4011395136164
Beschreibung	SBI/U3.1.1, Solo, Bedienteil mit IR, 3f Weiß
Langbeschreibung	Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... . Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).

### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CKA000173B7442
--------------------------------	-----------------

### Technische Daten

Datenblatt, technische Information	DEBJE-th_KNX_Bedienelemente_ABB_NL_V1-Spec
------------------------------------	--

Anzahl Taster	3
Anzahl Betätigungspunkte	6
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Schalterdesign	63x63 future® linear Busch-axcent® Busch-axcent pur solo® carat® future
Montageart	Unterputzmontage
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer	RAL 9016 - verkehrsweiß
Farbe	studioweiß
Anzahl Batterien	0
Anwendungsbereich	Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung Elektrische Last- und Lichtsteuerung Raumklimatisierung

## Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E4632
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

## Abmessungen

Breite des Produkts	63 mm
Höhe des Produkts	63 mm
Tiefe des Produkts	23 mm
Nettogewicht	36.5 g

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.07 kg
Zolltarifnummer	85389099
E-Nummer (Finnland)	2815370
E-Nummer (Schweden)	1750393
Herkunftsland	Deutschland (DE)

---

## Zertifikate und Deklarationen

---

Konformitätserklärung - 2CKA100000E1166  
CE

---



---

## Klassifizierungen

---

ETIM 8	EC000672 - Bussystem-Tastsensor
ETIM 9	EC000672 - Bussystem-Tastsensor
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27143138

---



---

## Accessories

---

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006120A0072	BA/U1.24.1 Busankoppler, 24V Unterputz	6120/13-500	1	Stück

---



---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Bedienen → Solo → 3/6-fach

