

MINGATA mini

612175.0031.76 | Luminarias de poste



Luminarias para báculo o columna
4051859366348
L 530, B 270, H 100

Montaje del mástil
antracita metalizado (DB703)



Luminaria funcional con diseño moderno, montada encima del poste o lateralmente con brazo. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. Adaptador de poste con guía de cables integrada y tornillos de acero inoxidable De serie con válvula protectora para evitar la condensación de agua. Difusor de vidrio de seguridad templado (ESG) claro. Distribución de luz asimétrica para iluminación de superficies. Luminarias para extremo de poste Ø 76 mm (con casquillo reductor opcional también aptas para extremo Ø 60 mm). Mantenimiento / reemplazo sin herramientas gracias al sistema de bloqueo excéntrico con desconexión automática y sistema de bloqueo híbrido. Suministro completo con línea de conexión 4 x 1,0 mm², longitud 8 m.

Datos del producto

Longitud L	530 mm
Anchura B	270 mm
Altura H	100 mm
Peso	5.4 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	4000 lm
Potencia de referencia	28 W
Rendimiento del sistema	143 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	37
Ángulo de abertura	56°/66°/56°/0°
Vida útil	100000 h (L80/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	70
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	18
luminarias en el fusible B16A	28
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	26 A / 180 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	36 77 98 100 100
Tipo de protección	IP 66
Clase de protección	II
Ensayo del hilo incandescente	960 °C
Resistencia al impacto	IK08
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 50 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

Accesorio



982562.000
Reductor Ø 60 mm



982589.000
Brazo para poste para 3 luminarias, sin barnizar



982591.000
Brazo de pared, sin barnizar



982591.0031
Brazo de pared, revestido al polvo



982588.000
Brazo para poste para 2 luminarias, sin barnizar



982590.000
Brazo para poste para 4 luminarias, sin barnizar



61199.009
Caja de paso de cables