

MINGATA midi

612183.004.Z1 | Luminarias de poste



Luminarias para báculo o columna
4051859676928
L 700, B 340, H 100

Montaje del mástil
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)



Luminaria funcional con diseño moderno, montada encima del poste o lateralmente con brazo. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. Adaptador de poste con guía de cables integrada y tornillos de acero inoxidable De serie con válvula protectora para evitar la condensación de agua. Difusor de vidrio de seguridad templado (ESG) claro. Distribución de luz asimétrica. Luminarias para extremo de poste Ø 76 mm (con casquillo reductor opcional también aptas para extremo Ø 60 mm). Mantenimiento / reemplazo sin herramientas gracias al sistema de bloqueo excéntrico con desconexión automática y sistema de bloqueo híbrido. Suministro completo con línea de conexión 4 x 1,0 mm², longitud 8 m.

Datos del producto

Longitud L	700 mm
Anchura B	340 mm
Altura H	100 mm
Peso	8 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	10000 lm
Potencia de referencia	66 W
Rendimiento del sistema	152 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	37,2
Ángulo de apertura	76°/48°/76°/1°
Vida útil	100000 h (L80/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	70
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI Zhaga
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	14
luminarias en el fusible B16A	23
luminarias en el fusible C10A	14
luminarias en el fusible C16A	23
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	4 A / 2 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	40 76 97 100 100
Tipo de protección	IP 66
Clase de protección	II
Ensayo del hilo incandescente	960 °C
Resistencia al impacto	IK08
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 50 °C
Marca de conformidad	CE

Accesorio

	982562.000 Reductor Ø 60 mm		982588.000 Brazo para poste para 2 luminarias, sin barnizar
	982589.000 Brazo para poste para 3 luminarias, sin barnizar		982590.000 Brazo para poste para 4 luminarias, sin barnizar
	982591.000 Brazo de pared, sin barnizar		61199.009 Caja de paso de cables
	982591.004 Brazo de pared, revestido al polvo		